



LUPUS - ROLLADENRELAIS V2

Art. 12128

EAN: 4260195434370

- Bequem von Zuhause oder unterwegs zu steuern oder automatisiert beim Verlassen/Betretten, temperatur-, zeit- oder lichtgesteuert
- Problemlos in konventionelle Unterputzdose einzubauen
- Vorhandene Rollladenschalter können weiterhin verwendet werden
- Für Rollläden-, Jalousie- oder Markisenmotoren bis zu 690 Watt 3A geeignet
- Elegante, unsichtbare Installation jetzt mit externen Kabelanschlüssen

LUPUS - Rollladenrelais V2




Integrieren Sie ganz einfach Ihre Rollläden in das SmartHome Alarmsystem

Ob Jalousien, Rollläden oder Markisen - mit dem Rollladenrelais von LUPUS-Electronics steuern Sie diese ganz einfach manuell über Ihr Handy, Tablet, Computer oder vollautomatisch beim Betreten oder Verlassen des Hauses, in Abhängigkeit von Uhrzeit, Helligkeit, Temperatur oder auch ganz altmodisch mit Ihrem bisherigen Schalter an der Wand. Über die intuitiv bedienbare APP oder das WebUI der Zentrale können Sie mit wenigen Klicks Gruppen bilden oder prozentual die Höhe verstellen. Für Automationen können die Daten von anderen Sensoren (Helligkeits- oder Temperatursensoren) oder auch Sonnenauf- oder Untergangszeiten verwendet werden.

Intuitiv bedienbare Benutzeroberfläche

Das Rollladenrelais wird einfach unter oder neben dem vorhandenen Rollladenschalter installiert und mit diesem, sowie den Leitungen des Rollladenmotors verbunden. Somit können Sie Ihre Jalousien auch wie gewohnt weiter hoch- und herunterfahren. Einmal in das System integriert lassen sich kinderleicht Gruppen bilden und Automatisierungen für das automatische Auf- und Abfahren erstellen.



Umfangreich erweiterbar - das LUPUS Produktuniversum:



Für das SmartHome Alarmsystem ist ein umfangreiches Sortiment an Zubehörartikeln verfügbar. So können Sie Tür- und Fenstersensoren, IP-Kameras, Bewegungsmelder, Türsperrlemente, Rollladenrelais, Heizungssteuerungen uvm. mit wenigen Klicks mit Ihrer SmartHome-Alarmanlage verbunden werden und über die Zentrale automatisiert angesteuert werden.

TECHNISCHE DATEN

Maße	ca. 51 x 49 x 22 mm (BxHxT)
Gewicht	ca. 0,04 kg
Statusanzeige	Ja, rote LED an der Vorderseite
Statusüberwachung und Anzeige durch die Zentrale	Ja
Funkfrequenz	2.4Ghz ZigBee HA 1.2
Funkleistung	max. 100mW(20dBm)
Sendereichweite	Ca. 30 bis 100 Meter (je nach den örtlichen Begebenheiten)
Modulation	FM (SRD Category 2)
Mögliche Belastung	3A (ältere Versionen, Verkauf vor Mitte 2021, ohne verbaute schwarze Bausteine, hatten eine maximale Belastung von 1,8A!) für Motoren mit kompensiertem Leistungsfaktor (induktive Lasten)
Steuerungsoptionen mittels externem Taster	Komplettes Öffnen / Schließen (Tasterdruck für mind. 2 Sekunden)* Stoppen Einstellungswinkel von Jalousien (Tasterdruck für weniger als 2 Sekunden)* *Bei älteren Versionen anders - siehe Handbuch der XT
Spannungsversorgung	110 - 230VAC, 50/60 Hz
Richtlinienkonform	CE, FCC, RoHs
Arbeitstemperatur und max. Luftfeuchtigkeit	-10°C bis 45°C, max. 85% (nicht kondensierend)
Kompatibel mit XT Zentrale	XT1 Plus, XT2 Plus, XT4

LIEFERUMFANG

Rollladenrelais V2	Handbuch
4 Wago Klemmen	

Ihr Partner für LUPUS-Produkte:

